

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POScenter POS101 Pro с процессором Intel N100

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности.....	3
2. Технические характеристики моноблока POScenter POS101 Pro.....	5
3. Комплектация.....	6
4. Габариты моноблока POScenter POS101 Pro.....	6
5. Как прикрепить стенд моноблока POScenter POS101 Pro	7
6. Как прикрепить основание моноблока POScenter POS101 Pro.....	7
7. Как снять крышку кабель-каналов.....	8
8. Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания)	8
9. Как включить моноблок POScenter POS101 Pro.....	9
10. Как установить опцию второго монитора покупателя.....	9
11. Возможность изменения углов наклона.....	10
12. Как установить VESA крепление.....	10
13. Варианты цветов корпуса.....	11

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива понизковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Технические характеристики моноблока POScenter POS101 Pro

Процессор	Intel N100
Память (RAM)	1*DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16 GB)
SSD	M2 SATA 2280, 128GB (макс. 256GB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15", LVDS, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15", емкостной P-CAP
LAN	1 шт.
RS-232C	2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
2й монитор порт питания	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	8 шт.
VGA	1 шт.
Аудио	2 шт. (Line out и Mic-in)
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	90 Ватт
	Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Габариты (ШхВхГ), мм	Коробка (брутто): 410*200*420
	Без коробки (нетто): 350*350*173
	Мастербокс (2 шт.): 440*435*445
Вес	В коробке (брутто): 7.25 кг
	Без коробки (нетто): 5,90 кг
	Мастербокс (2 шт.): 15,7 кг
Операционные системы	Windows 10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75
Температура хранения	-25°C~70°C
Температура рабочая	-10°C~60°C
Влажность	10%~90% (без конденсата)
Опции:	
Считыватель магнитных карт	MSR
Монитор покупателя	15", 12.1", 9.7"
Дисплей покупателя	2X20 VFD

Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POScenter POS101 Pro	V	V	V	V



Габариты моноблока POScenter POS101 Pro



Как прикрепить стенд моноблока POScenter POS101 Pro

В комплекте идут 4 винта. Радиус винта: 40 мм. Высота винта: 100 мм.



Как прикрепить основание моноблока POScenter POS101 Pro

В комплекте идут 6 винтов. Радиус винта: 40 мм. Высота винта: 120 мм.



Как снять крышку кабель-каналов



Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания)



Как включить моноблок POScenter POS101 Pro



Как установить опцию второго монитора покупателя



Возможность изменения углов наклона



Как установить VESA крепление

В конструкции моноблока POScenter POS101 предусмотрены 4 отверстия для установки настенного крепления VESA 75x75мм. Винты для VESA крепления должны быть не длиннее 6 мм (не входят в комплект)! Иначе возможно повреждение изделия.

Использовать для этого винты, которыми моноблок крепится к стелу – категорически запрещается!



Варианты цветов корпуса

